

Общество с ограниченной ответственностью
НПО "Свободная Энергия"

Батарея автономного питания FPLT-05058ZL1

Паспорт

Серийные номера:

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дудл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Батарея автономного питания марки "FPL T-05058ZL1" предназначена для работы в составе автономной аппаратуры.




Основные технические характеристики

Номинальное выходное напряжение, В	18,0
Диапазон рабочих напряжений, В	10,0 – 18,35
Ток нагрузки, мА	до 200
Номинальная ёмкость батареи, Ач	5,8
Химическая система	LiSOCl ₂ (литий-тионилхлорид)
Рабочий температурный диапазон	-40°C ... +85°C
Электрическая защита	Плавкий предохранитель 0,25А
Вид корпуса	Фибerglassовая труба с дюралюминиевыми деталями
Срок службы батареи	Не регламентировано
Габаритные размеры, мм	φ27 x 356
Масса, кг	0,4

Подготовка и порядок работы

Освободить выходные разъемы от транспортной изоляции. Убедиться в работоспособности оборудования и привести его в выключенное состояние. Произвести монтаж батареи с соблюдением полярности подключения. Производить эксплуатацию батареи согласно инструкции.

Схема электрическая принципиальная



XP1	Вилка типа Micro-D 9-pin	1
F1	Предохранитель плавкий ВП1-1 0,25 А	1
VD1..VD5	Диод STPS1150	5
G1..G5	Элементы питания Saft LSH14	5
R1	L70030F10R00FTE3	1

Рекомендации по эксплуатации

Не оставляйте разряженную батарею во включенной аппаратуре без автоматического контроля нижнего порога работы по напряжению. Дальнейший бесконтрольный разряд может привести к повреждению литиевых элементов.

При обнаружении повреждения батареи поместить батарею в герметичную тару с целью дальнейшей утилизации в качестве опасного груза. Все действия с поврежденной батареей проводить в защитной маске, кислотостойких резиновых или пластиковых перчатках.

Рекомендуется хранить батарею при температуре 0°C...+15°C в сухом помещении.


При хранении более 6 месяцев может потребоваться "пробуждение" батареи: подключение нагрузки с током потребления 150 мА в течение 2-3 минут до прекращения роста выходного напряжения.

Срок хранения – до 2 лет.

Внимание! В процессе эксплуатации не допускать:

- подключения к зарядным устройствам;
- короткого замыкания между контактами батареи;
- внешнего нагрева выше 85°C и воздействия открытого огня;
- любых физических повреждений корпуса батареи;
- попадания жидкости на контакты разъема батареи;
- установки плавкого предохранителя другого номинала.

Зависимость ёмкости батареи от условий работы



Зависимость ёмкости от рабочего тока и температуры

Утилизация

Батарея, не отвечающая требованиям действующей технической документации при проведении входного контроля потребителем и (или) при подготовке к использованию по назначению, подлежит возврату предприятию-изготовителю.

После полной отработки ресурса или выхода из строя батарея подлежит утилизации на специализированных предприятиях и полигонах.

Батареи относятся к классу опасности II в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и Федеральным Классификационным Каталогом Отходов (ФККО) 2014.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инд. № докл.	
Подп. и дата	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата **Батарея автономного питания FPL T-05058ZL 1**

Замена плавкого предохранителя

При нештатной перегрузке более 250мА на контактах питания разъема ХР1 перегорает плавкий предохранитель F1. Для замены удалите силикон Силек-1А из паза на торце батареи. Замените сгоревший предохранитель и восстановите его внешнюю изоляцию, поместив его обратно в защитную силиконовую трубку. Поместите предохранитель обратно в паз и залейте силиконом.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество сварных соединений, работоспособность и рабочую ёмкость при температурах 0°С до +85°С.

Гарантийный срок хранения до введения в эксплуатацию – 1 год.

Данные о производителе

ООО НПО «Свободная Энергия»

634041 г.Томск, ул. Щорса д. 2А

Тел. 8 (3822) 555-777, факс 8 (3822) 565-562 <http://www.freepower.pro>

Дата производства: _____

Партия номер: _____

Принято ОТК _____/_____

Дата отгрузки: _____

Подпись и печать производителя: _____

м.п.

Стр.

4

Батарея автономного питания FPL T-05058ZL 1

Изм. Лист
Формат

№ докум.

Подп.

Дата

Копировал

А4